



DIGITRADIO 215 NDR Schlager Dabbi Edition

Portables DAB+/UKW Radio mit Farbdisplay und NDR Schlager-Direktwahltaste

| EAN | Art.-Nr. | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT) | Karton (BxHxT) |
|---------------|-----------|------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| 4019588119956 | 0011/4995 | 686 g | 434 g | 20.50 x 11.50 x 4.50 cm | 25.75 x 15.00 x 7.00 cm |

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Favoritenspeicher (6 für DAB+ und 6 für UKW)

Uhr- und Datumsanzeige

Zwei einstellbare Weckzeiten

TFT-Farbdisplay (2,8")

Direktwahltaste für den regionalen NDR Schlager Sender über DAB+

Sechs frei belegbare Direktwahltasten

Netz- und Batteriebetrieb

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

ABMESSUNGEN / GEWICHT

Portabel : Ja

RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

Portables Radio : Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87.5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Mono-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 1 W RMS

Equalizer : Ja

ANSCHLÜSSE

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer : Ja

Sleptimer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

Programmspeicher Favoriten UKW : 6

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 6

DIREKTWAHLTASTE

NDR Schlager : Ja

DISPLAY

Größe : 2.8 Zoll

Auflösung (Linien x Zeilen) : 240 x 320 Pixel

Typ : TFT-Farbdisplay

Slide-Show / catSLS : Ja

Dimmbar : Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch

STROMVERSORGUNG

Batteriebetrieb : Ja

Batterietyp : 4 x AA

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : DC 6 V / 500 mA

Netzteilart : Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 3 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,89 W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 215 NDR Schlager Edition, Netzteil, Bedienungsanleitung